FICHA TÉCNICA

BSL8T
BASE TERRA C/ LIGADOR P/ QUADRO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Ligador terra
8 furos ø10mm2
Utilização: S118, ST118

FICHA TÉCNICA

BSL8T
BASE TERRA C/ LIGADOR P/ QUADRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca	TEV
Icons	
Número de pólos	1
Corrente nominal	40 A
Tipo de conexão	Aparafusar
Método de montagem	Parafuso
Número de entradas	1
Número de saídas	7
Adequado para núcleos sólidos	Sim
Útil para condutores trançados	Sim
Secção do condutor - entrada	1,5 a 10 mm²
Protegido contra contato	Sim
Altura	11 mm
Largura	65 mm
Profundidade	14,5 mm